

Инструкция за монтаж и експлоатация на електрически нагревател за лира за баня

1. Свързване към електрическата мрежа,

Електрическият нагревател трябва да се свърже към електрическата мрежа от правоспособен техник, в съответствие с изискванията за електробезопасност. Електрическият нагревател е снабден фабрично с щепсел тип SHUKO за директно свързване към електрическата мрежа в стандартен контакт извън банята.

2. Свързване към отоплително тяло (лира)

Нагревателят се монтира вертикално в долната част на лирата в отвор със стандартна резба $\frac{1}{2}$ ". За уплътняване на резбата се използват Кълчища, тефлонова лента или гарнитура (по избор).

3. Пускане в експлоатация

Преди първото пускане на нагревателя се уверете, че е монтиран и уплътнен правилно. Напълнете лирата с вода и след това включете нагревателя в електрическата мрежа. След загравяне и изключване на вграденият термостат нивото на водата да се изравни до 1-2см под горния край на лирата. Обезвъздушителят и тапата, в горния край на лирата, да се оставят отворени (незатегнати). Периодично по време на отоплителния сезон да се следи нивото на водата в лирата и да се долива , ако това е необходимо.

Недопустимо е включването на нагревателя във въздушна, маслена или агресивна среда, както и в лира с мощност по-малка от мощността на нагревателя.

Недопустимо е също херметичното затваряне на лирата, както и поставянето на миешки препарати във водата.